

Συνοπτική παρουσίαση ψηφιακών ευκολιών Forthnet Professional



Βασικό Πακέτο Ψηφιακών Ευκολιών

Υπηρεσία	Ενεργοποίηση	Απενεργοποίηση	Έλεγχος
Αναγνώριση κλήσεων	Ενεργοποιείται αυτόματα	-	-
Αναμονή κλήσης	*43#	#43#	*#43#
Επιλεκτική απόκρυψη	*31*προορισμός	-	-
Εκτροπή κλήσης			
Άμεση εκτροπή κλήσης	*21*<αριθμός>#	#21#	-
Έμμεση εκτροπή κλήσης όταν δεν απαντά	*61*<αριθμός>#	#61#	-
Έμμεση εκτροπή κλήσης όταν κατειλημμένο	*67*<αριθμός>#	#67#	-

Πακέτο Επιπλέον Ψηφιακών Ευκολιών

Υπηρεσία	Ενεργοποίηση	Απενεργοποίηση	Έλεγχος
Τριμερής συνομιλία	R3 ή FLASH3	-	-
Αυτόματη κλήση	Επικοινωνήστε με το 13832	-	-
Συντετμημένη κλήση	Επικοινωνήστε με το 13832	-	-
Υπηρεσία «Μην ενοχλείτε»	*91#	#91#	-
Υπηρεσία απόρριψης κλήσεων με απόκρυψη	*90#	#90#	-
Φραγή εξερχομένων κλήσεων	*34*PIN*κωδικός φραγής# Κωδικοί φραγής 1. Όλες οι κλήσεις 2. Αστικά, υπεραστικά, πρόσθετης χρέωσης, πρόσβασης δεδομένων 3. Υπεραστικά, κινητά, διεθνή, πρόσθετης χρέωσης 4. Πρόσθετης χρέωσης, δορυφορικά, πρόσβασης δεδομένων 5. Κινητά, διεθνή, πρόσθετης χρέωσης, πρόσβασης δεδομένων, σύντομοι κωδικοί 6. Κινητά, δορυφορικά, πρόσθετης χρέωσης, σύντομοι κωδικοί 7. Δορυφορικά, πρόσθετης χρέωσης 8. Υπεραστικά, κινητά, πρόσθετης χρέωσης 9. Αστικά, κινητά, πρόσβασης δεδομένων, σύντομοι κωδικοί 10. Αστικά, διεθνή, πρόσθετης χρέωσης, πρόσβασης δεδομένων, σύντομοι κωδικοί	#34*PIN#	-

Αναλυτική παρουσίαση βασικού πακέτου ψηφιακών ευκολιών Forthnet Professional (παρέχονται δωρεάν)



Αναγνώριση κλήσεων

Σας επιτρέπει να βλέπετε οποιαδήποτε στιγμή ποιος σας καλεί πριν ακόμα απαντήσετε!

Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι μια τηλεφωνική συσκευή με οθόνη αναγνώρισης κλήσεων.

Η λειτουργία είναι προ-ενεργοποιημένη και δεν απαιτεί καμία άλλη ενέργεια από το χρήστη.

Αναμονή κλήσης

Όταν μιλάτε ήδη σε μια γραμμή στο τηλέφωνο, η αναμονή κλήσης σας ειδοποιεί ότι υπάρχει και δεύτερη εισερχόμενη κλήση. Μπορείτε να απαντήσετε και σε αυτήν την κλήση, βάζοντας την πρώτη γραμμή σε αναμονή.

Για την ενεργοποίηση: *43#

Για την απενεργοποίηση: #43#

Για έλεγχο: *#43#

Για χρήση: Πατώντας άγκιστρο (σε μερικές συσκευές υπάρχει ειδικό πλήκτρο με όνομα R ή Recall ή Flash) και μετά 2, θέτουμε σε αναμονή τον πρώτο ομιλητή και μιλάμε με τον δεύτερο. Με τον ίδιο χειρισμό επιστρέφουμε στον αρχικό. Με άγκιστρο και 1, κλείνουμε την τρέχουσα συνομιλία και μιλάμε στην άλλη γραμμή.

Επιλεκτική απόκρυψη

Σας επιτρέπει κάθε φορά πριν από μία κλήση, να ενεργοποιήσετε την απόκρυψη του τηλεφωνικού σας αριθμού.

Για την ενεργοποίηση: *31*προορισμός

Εκτροπή κλήσης

Προωθεί τις κλήσεις σας από το σταθερό σας τηλέφωνο στον αντίστοιχο αριθμό (κινητό ή σταθερό) που έχετε δηλώσει. Έτσι, δεν χάνετε τις κλήσεις σας όταν βρίσκεστε εκτός σπιτιού ή αν είναι κατειλημμένη η γραμμή σας. Όταν είναι ενεργοποιημένη η εκτροπή, ο τηλεφωνικός τόνος (dialtone) ακούγεται διαφορετικά, για να υπενθυμίζει ότι είναι ενεργεί η εκτροπή.

Δωρεάν παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης εκτροπής κλήσης. Σε περίπτωση που η εκτροπή κλήσης πραγματοποιηθεί προς χρεώσιμο αριθμό θα υπάρξει αντίστοιχη χρέωση στο λογαριασμό σας με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο της υπηρεσίας.

Άμεση εκτροπή κλήσεις

Για την ενεργοποίηση: *21*αριθμός#

Για την απενεργοποίηση: #21#

Έμμεση εκτροπή κλήσης όταν δεν απαντά

Για την ενεργοποίηση: *61*αριθμός#

Για την απενεργοποίηση: #61#

Έμμεση εκτροπή κλήσης όταν είναι κατειλημμένο

Για την ενεργοποίηση: *67*αριθμός#

Για την απενεργοποίηση: #67#

Αναλυτική παρουσίαση πακέτου επιπλέον ψηφιακών ευκολιών Forthnet Professional (παρέχονται δωρεάν)

Τριμερής συνομιλία

Ο εύκολος τρόπος να επικοινωνείτε ταυτόχρονα με περισσότερα άτομα! Γλυτώστε χρόνο κι επιπλέον τηλεφωνήματα με την τριμερή συνομιλία. Εάν είστε ήδη σε τηλεφωνική συνομιλία μπορείτε να προσθέσετε ακόμα ένα άτομο σε αυτή.

Χρήση: Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, πατήστε στιγμιαία το άγκιστρο (σε μερικές συσκευές υπάρχει ειδικό πλήκτρο με όνομα R ή Recall ή Flash) και καλέστε το 2^ο προορισμό. Κατόπιν, πατήστε ξανά στιγμιαία το άγκιστρο (R ή Recall ή Flash) και το 3 για να αρχίσει η συνδιάσκεψη.

Αυτόματη κλήση

Μπορείτε να ορίσετε έναν αριθμό ο οποίος θα καλείται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογηθεί. Ιδιαίτερα χρήσιμη λειτουργία για ηλικιωμένους ή μικρά παιδιά.

Για την ενεργοποίησή της καλέστε το 13832.

Συντετμημένη κλήση

Σας επιτρέπει να καλείτε γρήγορα τους αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνά, αποθηκευοντάς τους στα ψηφία (0-9) της συσκευής σας.

Για την ενεργοποίηση και χρήση της καλέστε το 13832.

Υπηρεσία «Μην ενοχλείτε»

Ενεργοποιήστε την όταν δεν επιθυμείτε να δέχεστε εισερχόμενες κλήσεις. Όταν η υπηρεσία είναι ενεργή ο καλών θα ακούει προειδοποιητικό μήνυμα.

Για την ενεργοποίηση: *91#
Για την απενεργοποίηση: #91#

Υπηρεσία απόρριψης κλήσεων με απόκρυψη

Σας επιτρέπει να απορρίπτετε τις κλήσεις που έχουν απόκρυψη αριθμού. Όταν η υπηρεσία είναι ενεργή ο καλών θα ακούει προειδοποιητικό μήνυμα.

Για την ενεργοποίηση: *90#
Για την απενεργοποίηση: #90#

Φραγή εξερχομένων κλήσεων

Σας επιτρέπει να αποτρέπετε την πραγματοποίηση κλήσεων προς συγκεκριμένους προορισμούς της επιλογής σας, όπως για παράδειγμα υπεραστικές κλήσεις κλπ.

Για την ενεργοποίηση: *34*PIN*κωδικός φραγής#
Για την απενεργοποίηση: #34*PIN#

Κωδικοί φραγής

1. Όλες οι κλήσεις
2. Αστικά, υπεραστικά, πρόσθετης χρέωσης, πρόσβασης δεδομένων
3. Υπεραστικά, κινητά, διεθνή, πρόσθετης χρέωσης
4. Πρόσθετης χρέωσης, δορυφορικά, πρόσβασης δεδομένων
5. Κινητά, διεθνή, πρόσθετης χρέωσης, πρόσβασης δεδομένων, σύντομοι κωδικοί
6. Κινητά, δορυφορικά, πρόσθετης χρέωσης, σύντομοι κωδικοί
7. Δορυφορικά, πρόσθετης χρέωσης
8. Υπεραστικά, κινητά, πρόσθετης χρέωσης
9. Αστικά, κινητά, πρόσβασης δεδομένων, σύντομοι κωδικοί
10. Αστικά, διεθνή, πρόσθετης χρέωσης, πρόσβασης δεδομένων, σύντομοι κωδικοί

Σημείωση: Το αρχικό PIN που έχετε είναι το 0000. Πριν την πρώτη χρήση θα πρέπει να αλλαχτεί. Για την αλλαγή του PIN σας επικοινωνήστε με το 13832.